



Informatie over kabelaanleg:

- De gegevens over kabeltypes en kabelaanleg moeten worden opgevolgd met inachtneming van VDE 0100.
- Zonder * NYM-J. Het noodzakelijke aantal aders incl. beschermingsleiding is op de leiding aangegeven. Geen diameter aangegeven; de kabellengte wordt bij de diameterberekening meegenomen.
- Met * IY(ST)Y 0,8 mm. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- Met ** UNITRONIC BUS LD 0,22 mm². Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- Bij gebruik van andere kabeltypes moeten deze ten minste gelijkwaardig zijn.
- Kabellengte BUS-kabel ruimtebedieningsapparaat KaController naar apparaat 1: maximaal 30 m.
- Maximaal aantal apparaten parallel: 6 stuks. Met voor elk apparaat CANBUS-kaarttype 3260701 (zie accessoires) maximaal 30 stuks.
- Kabellengte BUS-kabel van apparaat 1 naar het laatste apparaat maximaal 30m. Met voor elk apparaat CANBUS-kaarttype 3260701 (zie accessoires) maximaal 300 m.